

Terminal et médaillon

Lifeline VI+

Lifeline VI+ est un terminal de téléassistance et appel malade. Branché sur secteur, il fonctionne sur un central téléphonique (PABX) ou derrière une box. Il permet de contacter par interphonie le personnel sur site, les aidants ou la centrale d'écoute et d'assistance et/ou les proches, selon le scénario d'appel d'urgence programmé, en appuyant sur le médaillon.

Fonctionnalités du terminal

- Annonce vocale émise lors d'un appel pour rassurer le résident
- Haute qualité phonique lors de l'appel en interphonie
- Volume réglable
- Le terminal peut se mettre en mode «discret» afin de ne pas entendre l'appel composé
- Programmation personnalisable pour intégrer jusqu'à 10 numéros
- Plusieurs séquences d'appels possibles
- Appels des détecteurs prioritaires sur les autres appels
- Tous les émetteurs Tunstall sont compatibles avec le terminal et se programment facilement
- Possibilité de paramétrer des auto-tests réguliers
- Capteur de température intégré programmable
- Lors d'une coupure de courant, la batterie prend le relais, une indication visuelle et sonore du niveau de batterie est émise (autonomie de la batterie 24h)

Fonctionnalités du médaillon

- Portée de 200 mètres en champ libre, soit 50 mètres en intérieur
- Étanche (norme IP67)
- Livré avec un bracelet et un tour du cou anti-étranglement
- La durée de vie de la pile est de 7 ans
- Possibilité de décrocher le téléphone à distance simplement en appuyant sur le médaillon



Caractéristiques techniques

Référence : 57116/621

Dimensions : 185 x 122 x 45 mm

Alimentation : 230 V AC

Consommation : 3 W

Batterie : Ni-MH, 7,2V, 1200 mAh

Température : Exploitation 0/45 °C, Stockage -10/+45°C

Radiofréquences : 869,2125 Mhz

Poids : 575 gr

Fixation murale



À plat sur la table ou incliné avec le support*



Produit

Compatible avec toutes les box internet

Contenu de la boîte

Terminal
Médaillon
Bracelet
Tour du cou anti-étranglement
Alimentation secteur
Cordon
Adaptateur téléphonique